



# UTEX.Pack

Selon les versions, UTEX.Pack permet de mettre en œuvre :

- Trois zones ou six zones de détection d'incendie et un système d'extinction soit de type modulaire soit de type centralisé.

## LA DÉTECTION D'INCENDIE

L'intégration de nouvelles fonctionnalités permet d'obtenir une détection sûre et précise et d'optimiser les interventions :

- Mise hors service sélectionnable par zone
- Mise en mode test sélectionnable par zone
- Mode auto-réarmement configurable par zone
- Mode pré-alarme configurable par zone

## L'EXTINCTION AUTOMATIQUE

L'intégration de nouvelles fonctionnalités permet une adaptation précise au risque et une ergonomie optimum avec un haut niveau de sécurité :

- Large possibilité d'asservissements
- Modes de confirmation d'alarme paramétrables
- Mode arrêt d'urgence
- Contrôle des liaisons





La mise en œuvre des détecteurs de la gamme collective C.Scan+ permet d'atteindre un niveau de sécurité encore jamais rencontré en détection collective :

- réglage de sensibilité,
- correction automatique des performances,
- filtrage des perturbations transitoire.



Le haut niveau de performance d'UTEX.Pack résulte très largement des possibilités de configurations effectuées :

- soit directement au niveau d'UTEX.Pack,
- soit sur un outil externe permettant la simulation fonctionnelle de la configuration avant son téléchargement.



Pour une exploitation locale ou déportée encore plus performante, UTEX.Pack peut être associé :

- avec 16 répéteurs de confort de la gamme RS.Rep+ pour des signalisations sur voyants et afficheur,
- à un transmetteur téléphonique.



UTEX.Pack a été conçu pour combiner simplicité et sécurité d'exploitation :

- les signalisations et commandes sont regroupées en blocs fonctionnels,
- l'accès aux commandes est basé sur la notion de niveaux d'accès. Les niveaux d'accès 2 et 3 sont accessibles par des codes d'accès,
- les signalisations de synthèse sont assurées par des voyants et les signalisations détaillées sont données sur un afficheur rétroéclairé,
- les commandes demandées par un opérateur sont contrôlées par la centrale avant d'être exécutées. En cas de refus, l'afficheur donne un message en clair,
- gestion de plusieurs archivages indépendants dont un archivage dédié à l'événement extinction,
- possibilité d'impression de la configuration et des archivages.



UTEX.Pack exploite les toutes dernières techniques de conception et de fabrication garanties par une organisation certifiée ISO9001 pour offrir un produit combinant simplicité et performances à toutes les étapes :

- étude,
- installation,
- mise en service,
- exploitation,
- maintenance.

UTEX.Pack respecte les exigences des normes Européennes :

- NF EN 54/2 et NF EN 54/4 pour la partie détection,
- NF EN 12094-1 pour la partie extinction.

Il est également conforme aux directives Européennes "compatibilité électromagnétique" et "basse tension".

# OPTIMA RESONANCE UTEX.PACK

Dispositif électrique automatique  
de commande et de temporisation



- Système intégré de détection d'incendie et de commande d'extinction automatique
- Compatible avec des répéteurs de confort ou d'exploitation conformes à la R13
  - Large possibilité de paramétrage
  - Fonctions de sécurité évoluées
  - Nombreuses possibilités d'asservissement
- Mise en oeuvre d'un système d'extinction modulaire ou centralisé
  - Archivages

## CODES ARTICLES

UTEX.Pack 3 ZD protection ambiance : 600100002

UTEX.Pack 6 ZD protection ambiance : 600100003

### ÉQUIPEMENT DE BASE

Relais feu général : 1 RTC  
Relais dérangement général : 1 RTC  
Relais hors service / test : 1 RTC  
Sortie bus répéteurs Res.Rep+  
Sortie imprimante / PC  
Entrée réarmement externe

### ZONES DE DÉTECTION

Jusqu'à 32 détecteurs raccordables par zone  
Relais feu par zone : 1 RTC

### FONCTION EXTINCTION

Entrée commande manuelle d'extinction  
Entrée mode manuel seul  
Relais mode manuel seul : 1 RTC  
Entrée dispositif de neutralisation

Relais neutralisation : 1 RTC  
Entrée arrêt d'urgence  
Relais arrêt d'urgence : 1 RTC  
Contrôle agent extincteur  
Relais état incorrect : 1 RTC  
Relais alarme : 2 RTC  
Sirènes évacuation  
Boîtier Lumineux évacuation  
Boîtier lumineux entrée interdite  
Relais avant temporisation : 3 RTC  
Sortie commande vanne  
Relais après temporisation : 2 RTC  
Commande et contrôle dispositifs d'obturation  
Contrôle émission  
Relais émission : 2 RTC  
Relais dérangement extinction : 1 RTC

### COFFRET

Coffret métallique gris (L x H x P) :  
492 x 355 x 162 mm

### ENVIRONNEMENT

Fonctionnement : -5 °C à + 50 °C  
Stockage : -10 °C à + 60 °C  
Hygrométrie : jusqu'à 93 % à 40 °C sans  
condensation

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation secteur : 230 VAC  
(+10/-15 %) 50 Hz  
Consommation secteur : 200 VA



Chubb France  
Parc Saint Christophe • 10 avenue de l'Entreprise • 95865 Cergy-Pontoise Cedex  
Capital Social 32 302 720 € • RCS Pontoise 702 000 522



[www.chubbsecurite.com](http://www.chubbsecurite.com)